



85656185



IP20

quicklink

## B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΤ. ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ/4 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ ΗΛΙΑΚΟ

### Technische Merkmale

#### Λειτουργίες

- επιπρόσθετες λειτουργίες ETS: +6 σενάρια, τρόπος λειτουργίας on/off, μπουτόν αφής, ένδειξη κατάστασης, τιμή ρύθμισης φωτισμού
- λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
- λειτουργίες quicklink: έλεγχος φωτισμού on/off, ρύθμιση φωτισμού, ρολά, 2 σενάρια, χρονικός έλεγχος, επαφή NO μπουτόν αφής, μνήμη

#### Εντολή και σήμανση

- ρυθμιζόμενες περιοχές λειτουργίας σαν χειρισμός ενός ή δύο σημείων
- με μπουτόν ρύθμισης

#### Συνδεσιμότητα

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας | KNX ασύρματο |
| Κατηγορία δέκτη                   | 2            |

#### Τάση

- παροχή μέσω ηλιακών κυψελών

#### Συχνότητα

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου | 868,3 MHz |
|------------------------------|-----------|

#### Ισχύς

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Ισχύς εκπομπής ασύρματου | < 10 mW |
|--------------------------|---------|

#### Μέτρηση

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation | 0...65 % (χωρίς συμπύκνωση) |
|--|-----------------------------|

#### Μπαταρία

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας (έτη) | ≈ 5 |
|-------------------------------|-----|

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Χρώμα σειράς        | ανθρακί               |
| Χρώμα RAL           | RAL 7021 - Black grey |
| Υλικό               | θερμοπλαστικό         |
| Εμφάνιση επιφάνειας | ματ                   |

#### Διαστάσεις

|                |       |
|----------------|-------|
| Ύψος προεξοχής | 14 mm |
|----------------|-------|

#### Έλεγχος λαμπτήρων LED

|     |                 |
|-----|-----------------|
| LED | με LED ρύθμισης |
|-----|-----------------|

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                     |   |
|---------------------|---|
| Τρόπος εγκατάστασης | για επίπεδη επίτοιχη τοποθέτηση και επέκταση συνδυασμών |
|---------------------|---|

#### Συνθήκες σύνδεσης

- ενσωμάτωση του μετατροπέα μέσου KNX TP/RF, στο ενσύρματο KNX

#### Ρυθμίσεις

- η ρύθμιση στο quicklink γίνεται χωρίς εργαλεία με τα μπουτόν πάνω στο εξάρτημα και την ένδειξη LED
- η άνω και κάτω επιφάνεια χειρισμού είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενη

#### Εξοπλισμός

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Αριθμός ασύρματων καναλιών          | 4                                 |
| Αριθμός συνδέσεων quicklink         | max. 20 πομποί/δέκτες             |
| Κύκλος λειτουργίας πομπού           | 1 %                               |
| Ποσότητα επαφών Diameter-brightness | τουλάχιστον 300 lx 6 ώρες / ημέρα |

#### Ασφάλεια

- με προστασία αποσυναρμολόγησης

#### Συνθήκες χρήσης

|  |            |
|--|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας                  | -5...45 °C |
| - χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία |            |

#### Ταυτοποίηση

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Επεξεργασία/εφαρμογή | ασύρματα συστήματα λειτουργίας KNX |
| Βασική σειρά         | Berker S.1/B.3/B.7                 |
| Σειρά                | Berker S.1, Berker B.7             |