



85656185



IP20

quicklink

B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΤ. ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ/4 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ ΗΛΙΑΚΟ

Technische Merkmale

Λειτουργίες

- επιπρόσθετες λειτουργίες ETS: +6 σενάρια, τρόπος λειτουργίας on/off, μπουτόν αφής, ένδειξη κατάστασης, τιμή ρύθμισης φωτισμού
- λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
- λειτουργίες quicklink:έλεγχος φωτισμού on/off, ρύθμιση φωτισμού, ρολά,2 σενάρια, χρονικός έλεγχος, επαφή NO μπουτόν αφής,μνήμη

Εντολή και σήμανση

- ρυθμιζόμενες περιοχές λειτουργίας σαν χειρισμός ενός ή δύο σημείων
- με μπουτόν ρύθμισης

Συνδεσιμότητα

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας | KNX ασύρματο |
| Κατηγορία δέκτη | 2 |

Τάση

- παροχή μέσω ηλιακών κυψελών

Συχνότητα

| | |
|------------------------------|-----------|
| Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου | 868,3 MHz |
|------------------------------|-----------|

Ισχύς

| | |
|--------------------------|---------|
| Ισχύς εκπομπής ασύρματου | < 10 mW |
|--------------------------|---------|

Μέτρηση

| | |
|--|-----------------------------|
| Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation | 0...65 % (χωρίς συμπύκνωση) |
|--|-----------------------------|

Μπαταρία

| | |
|-------------------------------|-----|
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας (έτη) | ≈ 5 |
|-------------------------------|-----|

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Χρώμα σειράς | ανθρακί |
| Χρώμα RAL | RAL 7021 - Black grey |
| Υλικό | θερμοπλαστικό |
| Εμφάνιση επιφάνειας | ματ |

Διαστάσεις

| | |
|----------------|-------|
| Ύψος προεξοχής | 14 mm |
|----------------|-------|

Έλεγχος λαμπτήρων LED

| | |
|-----|-----------------|
| LED | με LED ρύθμισης |
|-----|-----------------|

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|---------------------|---|
| Τρόπος εγκατάστασης | για επίπεδη επίτοιχη τοποθέτηση και επέκταση συνδυασμών |
|---------------------|---|

Συνθήκες σύνδεσης

- ενσωμάτωση του μετατροπέα μέσου KNX TP/RF, στο ενσύρματο KNX

Ρυθμίσεις

- η ρύθμιση στο quicklink γίνεται χωρίς εργαλεία με τα μπουτόν πάνω στο εξάρτημα και την ένδειξη LED
- η άνω και κάτω επιφάνεια χειρισμού είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενη

Εξοπλισμός

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Αριθμός ασύρματων καναλιών | 4 |
| Αριθμός συνδέσεων quicklink | max. 20 πομποί/δέκτες |
| Κύκλος λειτουργίας πομπού | 1 % |
| Ποσότητα επαφών Diameter-brightness | τουλάχιστον 300 lx 6 ώρες / ημέρα |

Ασφάλεια

- με προστασία αποσυναρμολόγησης

Συνθήκες χρήσης

| | |
|--|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5...45 °C |
| - χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία | |

Ταυτοποίηση

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Επεξεργασία/εφαρμογή | ασύρματα συστήματα λειτουργίας KNX |
| Βασική σειρά | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Σειρά | Berker S.1, Berker B.7 |