



2973



ε



## Β.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 210W / LED 60W

### Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου

Πίεση και περιστροφή

### Λειτουργίες

- ομαλής εκκίνησης λαμπτήρων

### Εντολή και σήμανση

- με soft lock

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση

230 V

Συχνότητα

50/60 Hz

### Τάση

Τάση λειτουργίας

230 V AC

- δυνατότητα ελ'ργχου τάσης χωρίς αποσυναρμολογία

### Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως

προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με ηλεκτρονική ασφάλεια

### Ισχύς

Ντιμαριζόμενοι μηχανικοί μετασχηματιστές

20...210 VA

Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο

≈ 2 W

Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές

20...210 W

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα

δεν εφαρμόζεται

Υλικό

Πλαστικό / μέταλλο

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης

24 mm

Διάσταση άξονα Ø

4 mm

### Έλεγχος λαμπτήρων LED

Ντιμαριζόμενοι λαμπτήρες LED 230V

3...60 W

### Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου

20...210 W

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης

με νύχια στήριξης

---

**Συνθήκες σύνδεσης**

Διατομή αγωγού	0,5...4 mm <sup>2</sup>
- με βιδωτούς ακροδέκτες	

---

**Πεδίο εφαρμογής**

- με εκθετικό κωδικοποιητή
----------------------------

---

**Εξοπλισμός**

- για μηχανικούς ή ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές, ανάλογα με το είδος του φορτίου, με αυτόματη αναγνώριση φορτίου
- με μνήμη φωτεινότητας

---

**Χρήση**

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με soft-lock
------------------------------------	--------------

---

**Ασφάλεια**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι
----------------------------------	-----

---

**Ταυτοποίηση**

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος φωτισμού
Βασική σειρά	Έλεγχος φωτισμού