



TXB692F



ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΧΩΝΕΥΤΟΣ EASY 2 ΕΞΟΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΡΟΛΩΝ 6A+2 ΕΙΣΟΔΩΝ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Αριθμός των εξόδων ρολών/περσίδων 1

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

- για λειτουργία 1 φάσης
- με λειτουργία τοποθέτησης θέσης, για έλεγχο της θέσης ρολών και περσίδων
- με λειτουργίες προστασίας π.χ αισθητήρα ταχύτητας ανέμου, βροχής, συναγερμού
- Για On/Off π.χ. 2 ανεξάρτητα φορτία ή ενεργοποίηση μοτέρ

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη ναι

- Η λειτουργία test / λειτουργία εργοταξίου μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω κλειδιού προγραμματισμού
- Η χειροκίνητη λειτουργία σε δοκιμαστική λειτουργία μέσω του κουμπιού προγραμματισμού
- για την ενεργοποίηση ενός κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος
- με φωτιζόμενο μπουτόν προγραμματισμού

Συνδεσιμότητα

Ασύρματο σύστημα όχι

Σύστημα LON όχι

Σύστημα Powernet όχι

- με 2 ανεξάρτητες δυαδικές εισόδους για ψυχρές επαφές

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e 230 V

Είδος τάσης τροφοδοσίας DC

Ονομαστικό ρεύμα 6 A

Τάση

Μέγιστη ικανότητα διακοπής σε 230 V AC

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21...32 V DC

Τάση εξόδου 230 V AC

Τροφοδοσία τάσης συστήματος 30V DC μέσω Bus

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus (μετάδοση δεδομένων) 7 mA

Κατανάλωση ρεύματος bus (standby) 5 mA

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου 2

Μέγιστο ρεύμα διακοπής 6 A

Μέγιστο ρεύμα διέλευσης 6 A

Ονομαστικό ρεύμα 6 A

Ρεύμα διακοπής σε συν $\varphi=0,8$ max. 6 A

Ρεύμα αντοχής σε AC1 για την επαφή ή την ζώνη 1 6 A

Ισχύς

Μέγιστη ισχύς με ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές	500 W
Ρεύμα επαφής στα 230V σε AC1	1380 W
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	0,5 W
Ισχύς εξόδου	500 W
Συμβατικοί μετασχηματιστές	500 VA
Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές	500 W

Μέτρηση

Επιτήρηση τάσης εισόδου	12 V DC V DC V DC
-------------------------	-------------------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	ανοιχτό γκρι
-------	--------------

Διαστάσεις

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	44 mm
Διαστάσεις	44 x 43 x 22 mm
Ύψος	44 mm

Έλεγχος φωτισμού

Με ηλεκτρονικό ballast (EB)	6 x 48 W
Χωρίς διόρθωση συνημιτόνου	500 VA

Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας	13 W
Ισχύς λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας	5 x 13W
Μέγιστη ισχύς για λαμπτήρες φθορισμού, σε διπλή σειρά	6 x 48W

Έλεγχος λαμπτήρων LED

Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων LED/CFL	5
Λαμπτήρες LED 230 V	5 x 13 W
Ισχύς LED	65 W

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

Μέγιστη ισχύς με λαμπτήρες πυράκτωσης:	500 W
230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	500 W

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	0,75 / 2,5mm ²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	0,75 / 2.5mm ²
Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	0,75...2,5 mm ²
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)	0,75...2,5 mm ²
Αριθμός επαφών	2
Είδος σύνδεσης	με βίδα
- με ενσωματωμένο προσαρμοστή bus	
- με βιδωτούς ακροδέκτες	
- BUS σύνδεση μέσω προσυναρμολογημένου καλωδίου με τερματική σύνδεση BUS	

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες easy, system

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα ναι

Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων 2

Δυνατότητα επέκτασης στοιχείων όχι

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις με βιδωτούς ακροδέκτες

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5...45 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -20...70 °C

Ταυτοποίηση

Οικογενειακή συσκευή TXB

Βασική σειρά KNX