



80162865



Β.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ R. 1/R.3 ΜΑΥΡΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση
Τεχνική περιγραφή	2 θέσεων

Λειτουργίες

Με ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου	όχι
- λειτουργία για χειροκίνητη διακοπή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί	

Συμβατότητα

- μονάδα επέκτασης για μπουτόν σεναρίων

Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED	ναι
Αριθμός μπουτόν	2
- ρυθμιζόμενες περιοχές λειτουργίας σαν χειρισμός ενός ή δύο σημείων	

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus (μετάδοση δεδομένων)	max. 20 mA
--	------------

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος KNX	≈ 150 mW
-----------------------	----------

Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte

Οθόνη

Με οθόνη	όχι
----------	-----

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμού	Μαύρο
Χρώμα	μαύρο
Χρώμα RAL	RAL 9005 - Jet black
Υλικό	θερμοπλαστικό
Εμφάνιση επιφάνειας	γυαλιστερό
Επιφάνεια	Γυαλιστερό
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	Ακατέργαστο
Υλικό	Πλαστικό

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με λευκά LED χειρισμού, με 2 RGB LED ένδειξης κατάστασης ανά πλήκτρο
-----	--

Συνθήκες σύνδεσης

- για χωνευτό προσαρμοστή bus

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες	system, easy
- παραμετροποιούμενος χειρισμός μονής και διπλής λειτουργίας	

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα	όχι
--------------------------	-----

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων	4
Με προστασία κατά της κλοπής / αποσυναρμολόγησης	όχι
Είδος προϊόντος:	είδος προϊόντος: μπουτόν αφής 2 πλήκτρων

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	και LED RGB
Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
- με προστασία αποσυναρμολόγησης	
- τηλεγράφημα συναγερμού 1bit ή 1byte μετά την αποσύνδεση του προσαρμοστή bus	

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...70 °C (η αποθήκευση στους > 45 ° C μειώνει τη διάρκεια ζωής)
- ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο της μετρούμενης τιμής σε αντικείμενο επικοινωνίας	

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	συστήματα λειτουργίας KNX
Οικογένεια προϊόντος	είδος προϊόντος: μπουτόν αφής
Βασική σειρά	KNX - Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic
Σειρά	KNX, Berker R.3, Serie 1930

Οδηγίες

- Χρησιμοποιήστε μόνο σε συνδυασμό με τη τον bus προσαρμοστή κωδ. 8004 00 01!
