



75141830



IP20

## B.TS SENSOR ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΦΗΣ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

### Λειτουργίες

Με ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου ναι

- για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν αφής, ρύθμισης φωτισμού και ηλεκτρικών ρολών
- λειτουργία κλειδώματος για την επιφάνεια του αισθητήρα, π.χ. για τον καθαρισμό της γυάλινης επιφάνειας

### Συμβατότητα

- μονάδα επέκτασης για μπουτόν σεναρίων

### Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED ναι

- χειρισμός με απαλό άγγιγμα των επιφανειών των αισθητήρων στα λευκά LED

### Ισχύς

Κατανάλωση ρεύματος 12,5 mA

### Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte

### Οθόνη

Με οθόνη όχι

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς γυαλί λευκό

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό γυαλί

Εμφάνιση επιφάνειας γυαλιστερό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Τυπωμένο

### Διαστάσεις

Βάθος 37,7 mm

Βάθος 5,7 mm

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 86 x 160 x 5,7 mm

Ύψος 160 mm

Πλάτος 86 mm

### Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED με μπλε LED λειτουργίας και 2 λευκά LED ένδειξης κατάστασης

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης για κάθετη τοποθέτηση

#### Συνθήκες σύνδεσης

- με ενσωματωμένο προσαρμοστή bus
- σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης

#### Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα ναι

#### Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

- Για γυάλινα πλαίσια στο ίδιο στυλ, βλέπε την σειρά διακοπών B.7
- για περισσότερα προϊόντα όμοια σε χρώμα και υλικά ανατρέξτε στην σειρά διακοπών S.1/B.3/B.7

#### Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 2

Με προστασία κατά της κλοπής / αποσυναρμολόγησης ναι

#### Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις με ενσωματωμένο προσαρμοστή μέσου

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5...45 °C

- μέτρηση θερμοκρασίας με εσωτερικό αισθητήριο ή με εξωτερικό αντικείμενο επικοινωνίας
- ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για λειτουργία σαν μονάδα επέκτασης θερμοστάτη
- επιπρόσθετη υποδοχή για σύνδεση εξωτερικού αισθητηρίου θερμοκρασίας

#### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή συστήματα λειτουργίας KNX

Βασική σειρά KNX - Berker TS Sensor

Σειρά KNX

#### Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών Κατάλληλο μόνο για KNX.