



Β.ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΚΑΙ ΗΧΕΙΟ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ MAT

Technische Merkmale

Λειτουργίες

- έλεγχος έντασης ήχου
- αντίστροφη μέτρηση
- μέτρηση χρόνου ηρεμίας
- ξυπνητήρι με λειτουργία snooze

Συμβατότητα

Για ηχεία ανά κανάλι 4...8 Ω

Εντολή και σήμανση

- χειρισμός μέσω περιοχών αισθητηρίων στην οθόνη αφής
- ένδειξη ημερομηνίας και ώρας
- φωτιζόμενη οθόνη γραφικών αφής

Συνδεσιμότητα

- στερεοφωνικό ραδιόφωνο FM με ένδειξη RDS

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα 50/60 Hz

Συχνότητα

Εύρος Συχνότητων 87,5...108 MHz

Μέτρηση

Μονάδα επέκτασης εισόδου είσοδος μονάδας επέκτασης για ξεχωριστό χειρισμό on/off

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς λευκό

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό Μικτά υλικά

Εμφάνιση επιφάνειας ματ

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 33 mm

Διαστάσεις οθόνης (Π x Υ) 35 x 28 mm

Ύψος 70,8 mm

Πλάτος 141,6 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης απλή και συνδυασμένη τοποθέτηση, Βίδα στερέωσης μέσω πλάκα στήριξης

28809909



Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού	max. 2,5 mm ²
Διατομή αγωγού (μεγάφωνα)	max. 1,5 mm ²
Σύνδεση	2 συνδέσεις ηχείων
- με βιδωτούς ακροδέκτες	

Ρυθμίσεις

- χειροκίνητη και αυτόματη αναζήτηση σταθμών

Πεδίο εφαρμογής

- με ένα ηχείο

Εξοπλισμός

- Μνήμη 8 σταθμών
- επαναφορά στον τελευταίο σταθμό κατά την ενεργοποίηση

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με μεγάφωνο
------------------------------------	-------------

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	τεχνολογία επικοινωνίας
Σειρά	Berker S.1, Berker B.7