



85142185



IP20

B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ

Technische Merkmale

Εντολή και σήμανση

- με λειτουργία χειρισμού 2 μπουτόν για κάθε εντολή

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 12 V

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω μηχανισμού

Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation 0...65 % (χωρίς συμπύκνωση)

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς ανθρακί

Χρώμα ανθρακί

Υλικό/ επεξεργασία βαμμένο

Υλικό θερμοπλαστικό

Εξοπλισμός

- το επίπεδο φωτεινότητας έναυσης για χρήση με μηχανισμό dimmer , μπορεί να αποθηκευτεί ανεξάρτητα από διακοπή ρεύματος

Ασφάλεια

- με προστασία αποσυναρμολόγησης

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5...45 °C

- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή Έλεγχος φωτισμού

Βασική σειρά Berker S.1/B.3/B.7

Σειρά Berker S.1, Berker B.7