



EE807

IP30

## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Αριθμός πλήκτρων 18

### Ρύθμιση

Μονάδα τηλεχειριστήριο για ανιχνευτές κίνησης

### Συμβατότητα

Συμβατοί αισθητήρες EE815, EE816, TCC5xxx

### Εντολή και σήμανση

- 3 επίπεδα ρύθμισης για έλεγχο, χρονοκαθυστέρηση σβέσης, όριο φωτεινότητας
- 15 μπουτόν αφής με ενσωματωμένο LED ένδειξης κατάστασης

### Εμβέλεια

Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης 3 m

### Μπαταρία

Αριθμός και είδος των μπαταριών 1x 3V CR2032  
αντικατάσταση

### Ανίχνευση

IR RC6 κωδικός

### Διαστάσεις

Διαστάσεις 70x10x120

### Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED επιπρόσθετα LED επιβεβαίωσης για την ένδειξη της μετάδοσης IR

### Ρυθμίσεις

- ρύθμιση του ορίου φωτεινότητας, είτε με προκαθορισμένες τιμές ή με λειτουργία εκμάθησης
- μπορούν να επιλεγούν οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις για το όριο της φωτεινότητας για ανίχνευση φωτισμού ημέρας, γραφείου, διαδρόμου

### Εξοπλισμός

- 2 ρυθμίσεις μνήμης για πανομοιότυπη ρύθμιση περισσότερων ανιχνευτών παρουσίας