



3035



Β.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ 10Α 250V~

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου διπλό πλήκτρο

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Ρύθμιση

- κομματατέρ

Εντολή και σήμανση

- όχι

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 250 V

Ονομαστική τάση 250 V AC

Συχνότητα 50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 AX (100 W Λάμπα Μικτού φωτισμού (SBL))

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Υλικό Πλαστικό / μέταλλο

Εμφάνιση επιφάνειας ματ

Διαστάσεις

Βάθος 42 mm

Απόσταση επαφών > 3 mm

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης με νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

Ακροδέκτες σύνδεσης σύμφωνα με IEC 60669-1

Ακροδέκτες σύνδεσης σύμφωνα με VDE 0632-1

Είδος σύνδεσης Ταχείας σύνδεσης

- με επαφές ταχείας σύνδεσης

Εξοπλισμός

- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

Αντοχή στην κρούση IK07

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος φωτισμού
Τύπος διακόπτη για συσκευές	Όχι
Βασική σειρά	Έλεγχος φωτισμού