



85142126



IP20

## B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.x ΑΝΘΡΑΚΙ

Technische Merkmale

### Εντολή και σήμανση

- με λειτουργία χειρισμού 2 μπουτόν για κάθε εντολή

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 12 V

### Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω μηχανισμού

### Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation 0...65 % (χωρίς συμπύκνωση)

### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς ανθρακί

Χρώμα ανθρακί

Υλικό/ επεξεργασία βαμμένο

Υλικό θερμοπλαστικό

### Εξοπλισμός

- το επίπεδο φωτεινότητας έναυσης για χρήση με μηχανισμό dimmer , μπορεί να αποθηκευτεί ανεξάρτητα από διακοπή ρεύματος

### Ασφάλεια

- με προστασία αποσυναρμολόγησης

### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5...45 °C

- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία

### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή Έλεγχος φωτισμού

Βασική σειρά Berker Q.1/Q.3

Σειρά Berker Q.1