



85141131



IP20

## Β.ΝΕΤ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ

Technische Merkmale

### Εντολή και σήμανση

- με λειτουργία χειρισμού 2 μπουτόν

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 12 V

### Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω μηχανισμού

### Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation 0...65 % (χωρίς συμπύκνωση)

### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σήμανσης 217,217,217

Χρώμα σειράς μαύρο

Χρώμα μαύρο

Υλικό θερμοπλαστικό

Υλικό για εκτύπωση PC-PMA μαύρο

### Διαστάσεις

Διάμετρος 57,4 mm

### Ρυθμίσεις

Παράμετρος σκίασης R1\_czarny

Παράμετρος λείζερ R1\_schwarz

### Εξοπλισμός

Τύπος ρύθμισης Laserdruck

- το επίπεδο φωτεινότητας έναυσης για χρήση με μηχανισμό dimmer , μπορεί να αποθηκευτεί ανεξάρτητα από διακοπή ρεύματος

### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5...45 °C

- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία

### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή Έλεγχος φωτισμού

Βασική σειρά Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic

Σειρά Berker R.3

#### Οδηγίες

---

- Σημείωση:

Κατά την ενσωμάτωση αυτού του προϊόντος στην σειρά Serie 1930, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το πλαίσιο 1 θέσης με διάμετρο Ø 58 χιλιοστών, κωδ. 1382 0 ... . Εγκατάσταση με πολλαπλούς συνδυασμούς της σειράς Serie 1930 δεν είναι δυνατή!

---