



SRA00505

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 50/5A

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Είδος εξαρτήματος	Μετασχηματιστής ρεύματος plug-in
Τρόπος στερέωσης	σε ράγα ή σε πλάτη στήριξης

Λειτουργίες

Βαθμός προστασίας	1
-------------------	---

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz
-----------	----------

Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης	3 kV
--------------------------	------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστο ρεύμα πρωτεύοντος	50 A
Μέγιστο ρεύμα δευτερεύοντος	5 A
Ρεύμα στο πρωτεύον	50 A

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	0,5 W
---	-------

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	30 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	78 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	60 mm
Πλάτος ανοίγματος	20 mm
Ύψος ανοίγματος	20 mm
Διαστάσεις μπάρας	20x10 mm / 15x15 mm / Rundleiter d = max. 20 mm
Διάμετρος ανοίγματος	20 mm

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1,5 / 6mm ²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1,5 / 6mm ²
Είδος σύνδεσης	βίδα

Χρήση

Σχέση μετασχηματισμού	50A, 5A
-----------------------	---------

Πρότυπα

Πιστοποιημένο προϊόν	όχι
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP10
-----------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40...40 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-40...40 °C
