



SRA01005

## ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 100/5A

### Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Είδος εξαρτήματος	Μετασχηματιστής ρεύματος plug-in
Τρόπος στερέωσης	σε ράγα ή σε πλάτη στήριξης

### Λειτουργίες

Βαθμός προστασίας	1
-------------------	---

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz
-----------	----------

### Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης	3 kV
--------------------------	------

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστο ρεύμα πρωτεύοντος	100 A
Μέγιστο ρεύμα δευτερεύοντος	5 A
Ρεύμα στο πρωτεύον	100 A

### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	0,7 W
--	-------

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	30 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	70 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	49,5 mm
Πλάτος ανοίγματος	29,5 mm
Ύψος ανοίγματος	20 mm
Διαστάσεις μπάρας	30x10 mm / 25x15 mm / 20x20 mm

### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1,5 / 6mm <sup>2</sup>
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1,5 / 6mm <sup>2</sup>
Είδος σύνδεσης	βίδα

### Χρήση

Σχέση μετασχηματισμού	100A, 5A
-----------------------	----------

### Πρότυπα

Πιστοποιημένο προϊόν	όχι
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP10
-----------------------	------

**Συνθήκες χρήσης**

---

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40...40 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-40...40 °C

---